



LEDIMAX®

LED-Fernbedienung LX-R505-RF

- RGB/W Sender von LEDIMAX

- Langzeitbatterie enthalten

- Ein/-Ausschalten / Dimmen



Spezifikationen

Betriebsspannung: 3x AAA Batterie

Funkfrequenz: 868 Mhz

Reichweite: max. 30m Freifeld

Maße [mm]: 120 x 55 x17 (LxBxH)

Sekundär:

- 4-Zonen Steuerung mit 3 Szenenspeicher für jede Zone
- Fernbedienung mit Touch-Sensor
- 10 einstellbare Farbverläufe mit Pausenfunktion
- 16 Geschwindigkeitsstufen
- 8 Dimmstufen
- RGB und W Kanäle einzeln dimmbar

Einsatztemperatur: -20°C bis + 50°C