



LEDIMAX®

Türsensor V2

- 12-24 V DC
- neue Mini-Variante
- alle Komponenten zum späteren Austausch einzeln steckbar



Spezifikationen LED-Türsensor 2fach

Einsatzbereich:	Schranktüren
Eingangsspannung:	12-24 V DC
max. Ausgangsleistung:	12 V - 60 W 24 V - 60 W
Abmessung:	siehe Skizze
Sensor Distanz:	3-8 cm
Einsatztemperatur:	-5°C bis +40°C

